SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BW CLIP O2 2 ANOS	**Codice: FG110005**	**FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE GĆS BW**

Descrizione

O detetor monog§s BW Clip O2 ®ideal para pessoas que trabalham em ambientes perigosos. Funciona at®dois anos sem manuten-«o: Basta ativar o dispositivo para que este funcione constantemente, sem qualquer calibra-«o, substitui-«o do sensor ou carregamento da bateria.

Caracter²sticas:
- Sem manuten-«o: n«o ®necess§rio substituir o sensor ou a bateria
- Design compacto e leve com funcionamento com um bot«o
- Concebido para resistir a condi-»es ambientais adversas e temperaturas extremas
- Teste autom§tico de autodiagn· stico da bateria, sensores e componentes eletr· nicos
- Luz intermitente de grande visibilidade com alarme sonoro e vibrat· rio simult©neos
- Registo autom§tico das 35 ocorr° ncias de g§s mais recentes e dos resultados dos ensaios de impacto
- Resistente ¨ §gua
- Compat²vel com MicroDock II
- Introdu-«o do sistema autom§tico IntelliDox que permite testes de colis«o mais r§pidos, redu-«o do consumo de g§s, possibilidade de personaliza-«o de acordo com as necessidades operacionais

Dimens»es: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Peso: 92 g
Humidade: 5% - 95% HR (sem condensa-«o)
Alarmes visuais, vibrat· rios, sonoros (95 dB): Baixo, elevado
Teste: Os detetores ativados realizam automaticamente um teste de diagn· stico
interno a cada 24 horas.
Grau de prote-«o IP 66/67

Certifica-»es: Classe I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Grupo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1		Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
Destrezza		Manutenzione