SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: POWERCAP ACTIVE 8h	**C· digo: FA2342**	**FA23 PROT. TRATO RESPIRATč RIO ELETRO-RESPIRADORES**

Descri- «o

A unidade PowercapÈ Active ®a solu- «o leve e ergon· mica capaz de trabalhar eficazmente em ambientes muito poeirentos, completa comviseira, nÜ2 filtros TH1P, carregador multi-regional e esta- «o de carregamento.

- Prote- «o respirat· ria com Fator de Prote- «o Atribu²do (APK) 10 equivalente a FFP2. A m§scara proporciona um fornecimento refrescante e confort§vel de 160 l/min de ar filtrado, eliminando a resist° ncia ¨ respira- «o e evitando o embaciamento da viseira.

- Prote- «o da cabe- a: O bon®est§ equipado com a tecnologia JSP Hardcap A1+Ê , excedendo o n²vel A1 da norma EN 812. O bon®® tamb®m facilmente remov²vel, gra- as ao sistema patenteado de liga- «o da viseira.

- Prote- «o dos olhos e do rosto, ideal em ambientes com perigo de part²culas volantes.

- Esta- «o de carregamento: Cada bateria tem uma autonomia de 8 horas e uma bateria pode ser recarregada enquanto a outra est§ a ser utilizada. A bateria tamb®m pode ser carregada sem ser retirada da tampa e a unidade completa pode ser colocada na esta- «o de carregamento.

- Viseira: Fabricado em policarbonato, n«o oferece qualquer prote- «o contra impactos.

Peso do produto: 680 g (835 g com carregador e esta- «o de carregamento)

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis Em stock: U
Quantidade Cart«o **1**	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias Ler atentamente as instru- »es antes de utilizar. Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
Destreza		Manuten- «o